






Play 스토어 실행 후 vmeyesuper 를 검색합니다.




vMEyeSuper 를 선택합니다.




vMEyeSuper 를 설치합니다.



열기 버튼을 눌러 vMEyeSuper 를 실행합니다.



Device List 를 선택합니다.



+ 버튼을 선택합니다.



- DVR 정보 입력 방법 -
- DeviceName : DVR모델명
- Address : DVR 주소  
( 예 : dhcctv.withcctv.com )
- TCP Port : 8001 ( 미디어 포트 )
- User Name : DVR 아이디 ( 기본값 - admin )
- Password : DVR 암호 ( 기본값 - 없음 )
- Max Channel : DVR 채널 수

DVR 정보를 입력하고 OK 버튼을 눌러 저장합니다.




채널을 선택합니다.




〈 접속 성공 〉

녹화기가 설치된 곳에서 Wi-Fi 로 보실 때에는 영상이 나오지 않을 수 있습니다.  
Wi-Fi 를 끄고 3G/LTE 환경에서 재접속 해보시기 바랍니다.



연결된 화면을 두번 선택 시 풀 화면으로 전환됩니다.



분할화면을 선택하여 다른 채널을 선택하면 선택한 채널이 연결됩니다.



스트림 타입을 Main stream 으로 선택 후 Save 버튼을 눌러 저장하면 고화질 모니터링이 가능합니다.  
( 인터넷 접속 환경이 좋지 않은 경우는 Sub stream 모니터링을 권장합니다. )



Sub stream : 속도 위주



Main stream : 화질 위주